

PROMOTE

インバーター発電機

防災対策として
準備しませんか？

仕事に、遊びに、非常用にいつでも・どこでも気軽に使える発電機。

パソコンや精密機器も安心！インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給！

ご使用になりたい電気製品は何ですか？

発電機を選ぶ際は、使用する電気製品の消費電力をよく確認しましょう。

- スマートフォンの充電 約 10～15W
- ノートパソコン 約 70W
- 液晶テレビ 約 50～250W
- 電気ストーブ 約 500～1000W
- 電気スタンド 約 50W
- 電気ポット 約 350～600W
- ホットプレート 約 800～1500W
- 灯光器 約 100W

例えば・



合計 1470W

適合機種
PEG-1600i



定格出力
1.6kVA

※上記は一般的な電気製品の消費電力で参考値です。※屋内や締め切った場所では使用しないでください。

※上記の家電製品以外の家電製品（扇風機、冷蔵庫、洗濯機など）モーター、圧縮機を搭載している家電製品を使用する際は起動電力が消費電力の約2～4倍が掛かりますので余裕を持った出力の発電機が必要です。発電機の選定の際はご注意ください。

インバーター発電機（カセットボンベ式）

手軽に使えるカセットボンベで電気をつくる。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速に！



ガソリンより扱いやすい
カセットボンベ

ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給OK！長期保管可能なカセットボンベで手軽に使える。



簡単・手軽に
燃料セット

手も本体も汚すことなく簡単に燃料交換ができます。シンプルなセット方法で誰でも簡単・安心して行えます。



持ち運びに優れた
小型軽量設計！

本体重量約 14kg

女性1人でも持ち運べ、保管も車載もスマート。

PEG-600iB

インバーター発電機
（カセットボンベ式）



保管・メンテナンス楽々
ガソリンを抜く手間がなく、後処理が簡単！

燃料容量

500g
（カセットボンベ2本）

定格出力

0.6kVA

連続使用時間

約 1.5 時間
（定格負荷）

AC/DC/USB 3way出力で多用途に対応

エコモードスイッチで省エネ運転
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間運転が可能！

LED点灯表示で
お知らせ

オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心！



AC出力×2
電源のない屋外でも電気製品を使うことができます。

DC出力×1

車やバイク、トラクター等屋外での12Vバッテリーの充電ができます。

USB出力×2

スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ等の電子デバイス対応できます。

スイッチ一つで周波数の切替えが可能

電源周波数を使用する地域に合わせて切り替えることができます。

エンジン	4サイクルガスエンジン
排気量	53.5mL
出力	1.15kW(1.5PS)
使用燃料	LPG(液化ブタン)
燃料容量	500g（カセットボンベ2本）
エンジンオイル量	180mL
点火プラグ	TORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約71dB
連続使用時間	約1.5時間（定格負荷）
本体寸法	W470×D270×H390mm
質量	約14.0kg



JAN: 4516474801112



標準付属品

- ・直流バッテリー充電用コード×1
- ・プラグレンチ×1・ドライバー×1
- ・オイル用ノズル×1
- ・エンジンオイル（200mL）×1

オプション品

- ・並列運転コード 1.3m(PC13-H05)
- JAN:4511340120410



※
注意

- ・発電機は排気ガスが出ます。屋内、換気の悪い場所では使用しないでください。
- ・燃料はカセットコンロ用のLPGボンベ燃料を使用しますが、安全・規格面から”JIA認証”マーク入りのボンベを使用して下さい。
- ・使用后、運搬時は必ずカセットボンベを外して下さい。ガス漏れの恐れがあります。

インバーター発電機 (ガホン式)



PEG-900i PEG-1600i PEG-3200i

エコモードスイッチで省エネ運転
 負荷に応じた回転数を制御し、燃料消費を抑えます。長時間にわたる電気の供給が可能！

LEDの点灯表示でお知らせ
 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心！

スイッチ1つで周波数の切替えが可能
 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事ができます。



便利な直流出力
 予期せぬバッテリーあがりの充電に

PEG-900i

インバーター発電機

燃料タンク容量

1.8L

コンパクトサイズ

場所を選ばず保管できます。

連続使用時間

約 2.3 時間

(定格負荷)

定格出力

0.9kVA

コンパクト形状

交流	AC100V 9A(2C)
直流	DC12V 5A
USB	DC5V 2A(2C)

JAN:4516474801129



標準付属品

- ・直流バッテリー充電用コード×1
- ・プラグレンチ×1・ドライバー×1

エンジン	4サイクルガソリンエンジン
排気量	53.5mL
出力	1.15kW(1.5PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	1.8L
エンジンオイル量	180mL
点火プラグ	TORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約70dB
連続使用時間	約2.3時間 (定格負荷)
本体寸法	W450×D260×H380mm
質量	約12.7kg

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

PEG-1600i

インバーター発電機

燃料タンク容量

3.9L

余裕の 1600W 出力

現場・日曜大工でも
使用可

連続使用時間

約 3 時間

(定格負荷)

定格出力

1.6kVA

コンパクト形状

交流	AC100V 15A(2C)
直流	DC12V 8A
USB	DC5V 2A(2C)

JAN:4516474801136



標準付属品

- ・直流バッテリー充電用コード×1
- ・プラグレンチ×1・ドライバー×1

エンジン	4サイクルガソリンエンジン
排気量	79mL
出力	2.2kW(3.0PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	3.9L
エンジンオイル量	350mL
点火プラグ	TORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約70dB
連続使用時間	約3時間 (定格負荷)
本体寸法	W500×D280×H460mm
質量	約21.0kg

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

PEG-3200i

インバーター発電機

燃料タンク容量

12L

ハイパワーモデル

幅広いニーズに対応！

連続使用時間

約 5 時間

(定格負荷)

定格出力

3.2kVA

コンパクト形状

交流	AC100V 15A(2C) AC100V 30A
直流	DC12V 8A
USB	DC5V 2A(2C)

JAN:4516474801143



標準付属品

- ・直流バッテリー充電用コード×1
- ・プラグレンチ×1・T型ボックスレンチ×1
- ・プラスビット×1・10mmソケット×1
- ・オイル用ノズル×1

エンジン	4サイクルガソリンエンジン
排気量	224mL
出力	4.4kW(6PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	12L
エンジンオイル量	500mL
点火プラグ	TORCH F7RTC(NGK BPR7ES互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約75dB
連続使用時間	約5時間 (定格負荷)
本体寸法	W720×D460×H570mm
質量	約50.0kg

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。